

Procedimiento de parada y arranque del SAI con batería

Índice de materias

Procedimiento de apagado de la batería del inversor híbrido.....1

Etapas a seguir.....1

Procedimiento de arranque de la batería para inversor híbridos.....2

Etapas a seguir.....2

Procedimiento de apagado de la batería para inversores híbridos

Al apagar la batería del sistema, es esencial seguir la secuencia que se indica a continuación para garantizar un apagado seguro y eficaz. Este procedimiento es para todos.

Etapas a seguir :

1. Corte de los paneles fotovoltaicos :

- Localiza el disyuntor o interruptor de los paneles solares.
- Colóquelo en la posición OFF.

2. Apague el inversor o inversores :

- Si el SAI tiene un botón de parada, púselo.
- En caso contrario, siga el procedimiento específico de su modelo (consulte el manual del usuario).

3. Desconecta los dispositivos conectados :

- Si hay consumidores conectados a la salida protegida, apáguelos y desconéctelos.

4. Desconecte el disyuntor de red :

- Localice el disyuntor principal conectado a la red eléctrica.
- Colóquelo en la posición OFF.

5. Desconectar la batería :

- Localice el interruptor principal de la batería.
- Colóquelo en la posición OFF.

6. Procedimiento concluido.

Notas importantes:

- Es esencial seguir esta secuencia para evitar cualquier daño o peligro eléctrico.
- En caso de duda, consulte el manual de instalación o póngase en contacto con un profesional.

Este procedimiento garantiza la seguridad del sistema y de las personas implicadas. Asegúrese de seguir cuidadosamente cada paso.

Procedimiento de arranque de la batería para inversores híbridos

Al arrancar la batería del sistema, es esencial seguir la secuencia que se indica a continuación para garantizar un encendido seguro y eficiente. Este procedimiento es para todos.

Etapas a seguir :

1. Conectar la batería :

- Localice el interruptor principal de la batería.
- Enciéndelo.

2. Vuelva a conectar el disyuntor de red :

- Localice el disyuntor principal conectado a la red eléctrica.
- Enciéndelo.

3. Volver a conectar los dispositivos conectados :

- Si hay consumidores conectados a la salida protegida, vuelva a conectarlos y enciéndalos si es necesario.

4. Conectar el inversor :

- Si su SAI tiene un botón de encendido, púselo.
- En caso contrario, siga el procedimiento específico de su modelo (consulte el manual del usuario).

5. Reinicia los paneles fotovoltaicos:

- Localiza el disyuntor o interruptor de los paneles solares.
- Enciéndelo.

6. Procedimiento concluido.

Notas importantes:

- Es esencial seguir esta secuencia para evitar cualquier daño o peligro eléctrico.
- En caso de duda, consulte el manual de instalación o póngase en contacto con un profesional.

Este procedimiento garantiza la seguridad del sistema y de las personas implicadas. Asegúrese de seguir cuidadosamente cada paso.