

Stop- en startprocedure voor UPS met batterij

Inhoudsopgave

Batterijuitschakelprocedure voor hybride omvormers.....	1
Te volgen stappen.....	1
Batterij opstartprocedure voor hybride omvormers.....	2
Te volgen stappen.....	2

Batterijuitschakelprocedure voor hybride omvormers

Wanneer u de batterij van het systeem uitschakelt, is het essentieel om de onderstaande volgorde te volgen voor een veilige en efficiënte uitschakeling. Deze procedure is voor iedereen.

Te volgen stappen :

1. De fotovoltaïsche panelen snijden :

- Zoek de stroomonderbreker of schakelaar voor de zonnepanelen.
- Zet hem in de stand OFF.

2. Schakel de omvormer(s) uit :

- Als de UPS een stopknop heeft, drukt u die in.
- Volg anders de procedure die specifiek is voor uw model (zie gebruikershandleiding).

3. Verbreek de verbinding met aangesloten apparaten :

- Als er verbruikers zijn aangesloten op de beveiligde uitgang, schakel deze dan uit en koppel ze los.

4. Schakel de stroomonderbreker van het net uit :

- Zoek de hoofdstroomonderbreker die is aangesloten op de netvoeding.
- Zet hem in de stand OFF.

5. De batterij uitschakelen :

- Zoek de hoofdschakelaar van de accu.
- Zet hem in de stand OFF.

6. Procedure voltooid.

Belangrijke opmerkingen:

- Het is essentieel om deze volgorde te volgen om schade of elektrisch gevaar te voorkomen.
- Raadpleeg bij twijfel de installatiehandleiding of neem contact op met een vakman.

Deze procedure garandeert de veiligheid van het systeem en de betrokken personen. Zorg ervoor dat u elke stap zorgvuldig volgt.

Batterij opstartprocedure voor hybride omvormers

Bij het starten van de systeemaccu is het essentieel om de onderstaande volgorde te volgen voor een veilige en efficiënte inschakeling. Deze procedure is voor iedereen.

Te volgen stappen :

1. De batterij inschakelen :

- Zoek de hoofdschakelaar van de accu.
- Zet het aan.

2. Remetter sous tension le disjoncteur Grid (réseau public) :

- Zoek de hoofdstroomonderbreker die is aangesloten op de netvoeding.
- Zet het aan.

3. Verbonden apparaten opnieuw verbinden :

- Als er verbruikers zijn aangesloten op de beveiligde uitgang, sluit ze dan opnieuw aan en schakel ze indien nodig in.

4. Schakel de omvormer in :

- Als uw UPS een ontstekingsknop heeft, drukt u die in.
- Volg anders de procedure die specifiek is voor uw model (zie gebruikershandleiding).

5. Start de fotovoltaïsche panelen opnieuw op :

- Zoek de stroomonderbreker of schakelaar voor de zonnepanelen.
- Zet het aan.

6. Procedure voltooid.

Belangrijke opmerkingen:

- Het is essentieel om deze volgorde te volgen om schade of elektrisch gevaar te voorkomen.
- Raadpleeg bij twijfel de installatiehandleiding of neem contact op met een vakman.

Deze procedure garandeert de veiligheid van het systeem en de betrokken personen. Zorg ervoor dat u elke stap zorgvuldig volgt.